

## KONTAKTORER 26-38 A

Marine godkjent

BF2600A024

Kontaktor 13 kW/26 A 3-polt 24V AC

- 13-18,5 kW / 26-38 A
- 45 mm bredde
- 3- og 4-polt
- Doble spoletilkoblinger
- 2 NO+ 2 NC (opsjon)



### PRODUKTBESKRIVELSE

En kontaktor benyttes i hovedsak for drift av 3-fase motorer, AC-3 belastning, men egner seg også for styring av for eksempel varmeelementer, AC-1 belastning. Til denne serien finnes både motorvern for direkte montasje samt motorvernbrytere for enkel montasje med adapter.

BF26-BF38 med AC spole, DC-spole, 3-polt og 4-polt, samt med laveffektspole er Marine godkjent.

### TEKNISKE DATA

<b>Antall poler</b>	3
<b>Bryteve AC1</b>	45 A
<b>Bryteve AC3</b>	13 kW
<b>Bryteve AC3</b>	26 A
<b>Effektforbruk</b>	5,4 W
<b>Effektforbruk</b>	9 VA
<b>Godkjenninger</b>	CCC, CE, CSA, RoHS, UL
<b>Innkoblingseffekt AC-spole</b>	75 VA
<b>Innkoblingseffekt DC-spole</b>	6 W
<b>Merkespenning</b>	690 V
<b>Oppbevaringstemperatur fra</b>	-60 °C

<b>Oppbevaringstemperatur til</b>	80 °C
<b>Spolespenning AC</b>	24 V AC
<b>Temperaturområde drift fra</b>	-50 °C
<b>Temperaturområde drift til</b>	70 °C

BF26A... - BF32A... - BF38A...

