

## KOMPLETT NØDSTOPPBOKS MED M12 KONTAKT

LBX17302-M12

Nødstoppboks 2 NC engelsk tekst "EMERGENCY STOP" vri-retur med M12 kont

- Raskt bytte
- Kan byttes uten å være elektriker
- Plugg passer bare en vei
- Godkjent nødstop ISO13850



### PRODUKTBESKRIVELSE

Komplett nødstoppboks med M12 hann plugg i underkant for at man raskt og enkelt skal kunne bytte den. Man behøver ikke være elektriker for å bytte den, da pluggen kun passer en vei. Denne fåes med vri- eller draretur, 2 NC kontakter og er i IP66.

Man slipper å tenke på PG-nippel. Kontakt oss for andre kontakter, eks M8, mer robuste kabler etc.

Ny M12 paneladapter har artikkelnr : 8R4J36E03C3003

### TEKNISKE DATA

<b>Anbefalt tiltrekkingsmoment</b>	3 Nm
<b>Farge</b>	Rød
<b>Farge kropp</b>	Gul, Svart
<b>Flaggindikator</b>	Nei
<b>Funksjon</b>	Vritilbakestilling
<b>Godkjenninger</b>	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
<b>IP-klasse</b>	IP66
<b>Kabelinngang</b>	2xM16/M20
<b>Klimaresistent luftfuktighet</b>	IEC 60068-2-3
<b>Klimaresistent saltholdig luft</b>	IEC 60068-2-52
<b>Klimaresistent varme</b>	IEC 60068-2-30
<b>Kontakttype</b>	2 NC

Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Slag bestandighet	IK05, IK07
Tekst språk	Engelsk
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	70 °C

Painike	Kosketin	Lüitin	Johdin M12	Väri M12	Öän	Wire color
Emergency Stop	NC	1	1	Ruskea	1	BROWN
		2	2	Valkoinen	2	WHITE
	NC	1	3	Sininen	3	BLUE
		2	4	Musta	4	BLACK

