

**DIODEBOKSER FOR LAMPETEST /
ALARM**

1013510

EB7DA diodeboks 7 dioder, felles anode

- 7 dioder i samme enhet
- Passer til lampetest
- 18 mm bredde

**PRODUKTBESKRIVELSE**


Diodebokser benyttes til f.eks. lampetest i elektro-tavler. Diode boksene inneholder 7 dioder med felles anode (EB7DA) eller felles katode (EB7DC). (EB7DC 1013611 er utgått av produksjon)

Disse kan i mange tilfeller erstatte Crouzet / Syrelec's gamle 11-pins diodebokser TDA og TDC. Erst for TDA er 1013510 og for TDC 1013611 (utgått).

TEKNISKE DATA


Farge	Grå
Merkespenning IEC	250 V
Merkestrøm IEC	1 A
Støtspenning	1000 V
Tiltrekkingmoment maks.	0,6 Nm
Tiltrekkingmoment min.	0,4 Nm
Tverrsnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	2,5 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,5 mm ²

EB 7 DA
Spacing 18 mm .709"



Diodes 1 N 4007

EB 7 DC
Spacing 18 mm .709"



Diodes 1 N 4007

